



Calibrateur de boucle tension / courant



française
d'instrumentation 

Prova 100

Le Prova 100 est un calibrateur de process tension / courant équipé d'un clavier numérique permettant d'entrer directement la valeur que vous désirez générer. Fini les molettes ou touches d'incrémentation sur lesquelles l'utilisateur doit agir à plusieurs reprises avant d'obtenir la valeur désirée. Avec le PROVA 100, vous économisez votre temps.

- Génération de courants de 0 à 24 mA_{DC}
- Génération de tensions de 0 à 24 V_{DC}
- Fonctions rampe et pas automatique
- Fonction pourcentage
- Gamme 4 - 20 mA et 0 - 24 V
- Affichage LCD 5 chiffres
- Clavier numérique permettant

- d'entrer directement la valeur
- Alimentation de la boucle de courant par bloc d'alimentation externe 6 piles LR06 ou par adaptateur secteur optionnel (ref : MW79)

Spécifications

Modèle	PROVA 100
Source de courant	0 à 24 mA
Résolution	1 μ A
Précision de base	$\pm(0,025\% + 5 \mu\text{A})$
Source de tension	0 à 24 V
Résolution	1 mV
Précision de base	$\pm(0,05\% + 5 \text{ mV})$
Alimentation	1 pile 9 V type 6LR61
Dimensions	88 x 168 x 26 mm
Poids	330 g environ
Garantie	3 ans
Livrée avec	Une mallette de transport et une notice d'utilisation